

ntp (ntp.conf) でListen Interfaceを設定する

複数NICを使用してアクセルコントロールを行っていた場合に、
利用するI/Fのみlistenするように設定したい場合がある。

【/etc/ntp.conf】

```
interface ignore wildcard  
interface listen lo  
interface listen eth0
```

Raspberry Pi OS (Legacy) 5.10.103 では、
「interface listen lo」を外しても、loopback I/Fで123/UDPがlistenされます。
ただ、以前に、「eth0」のみListenさせて「lo」はlistenさせない設定をした場合に、
ntp -q
で同期状況をチェックしていたが、いつまで経っても同期しなかった経験あり

IPv4のみListenさせたい場合などは、起動オプションで "-4" を指定する。
RasPI OS だと、/etc/default/ntp で設定する

添付ファイル::

一意的なソリューション ID: #1018
製作者: n/a
最終更新: 2022-09-20 16:30