

## Rocky Linux8.6 にSAS2008を認識させる

### 【環境】

Linux \*\*\*\*\*.chovits.net 4.18.0-348.23.1.el85.x8664  
RAID Card: MegaRAID SAS 9240-8i (SAS2008)

OS部分のHDD(SSD)は、マザーボードSATA接続  
その他データ領域として、マザーボード(PCI-E) => RAIDカード(SAS2008) => HDD 接続。

RAIDカードが認識しなくても、OSは立ち上がる構成  
RAID未認識状態では、/etc/fstab でmountしているので、Diskが読み取れずEmergencyモードで立ち上がる

### 【更新時の状況】

(現在) Kernel 4.18.0-348.23.1.el85  
(1つ前) Kernel 4.18.0-348.20.1.el85  
Kernel 4.18.0-348.20.1.el85 -> 4.18.0-348.23.1.el85  
のUpdateでは、問題なくRAIDカード(SAS2008)を認識していた。

(最新) Kernelが、4.18.0-372.26.1.el86  
リビルドバージョンが、  
348系から372系と変わるので、RAIDカード認識しなくなるだろうなあといいながらもUpdate実施。  
まあ期待通りではあるのだがRAIDカードが認識しなくなり、Emergencyモードで立ち上がった。やっぱりか！

Boot時に、1つ前のKernel 4.18.0-348.23.1.el85 を指定して立ち上げれば、(kmod-  
mpt3sasは更新していないので)SAS2008は認識される。

### 【前回のSAS2008認識作業で】

前回の記事、「Rocky Linux8.5 にSAS2008を認識させる」  
<https://www.chovits.jp/phpmyfaq/index.php?action=faq&cat=1&id=8>  
にて、elrepoのkmod-mpt3sasでも認識するのでは？ とのコメントを書いたので、  
今回、kmod-mpt3sas-39.100.00.00-1.el86.elrepo.x8664 (現時点最新)にUpdateし、再起動を行うが、  
Kernel 4.18.0-372.26.1.el86.x8664 では、SAS2008は認識しなかった。

### 【復旧作業 - SAS2008を再認識させる】

さて。  
見事にSAS2008が認識されなくなりました。  
現時点のKernelは、4.18.0-372.26.1.el86  
ドライバーは、kmod-mpt3sas-39.100.00.00-1.el86.elrepo.x8664

前回の記事を参考に、kmod-mpt3sasのSAS2008組み込み版を探す。  
kmod-mpt3sas-4.18.0372.9.1-2.el8 <https://cbs.centos.org/koji/buildinfo?buildID=40841>

Description This package provides the LSI MPT Fusion SAS 3.0 Device (mpt3sas) driver. Compared to the in-  
kernel driver this driver re-enables support for deprecated mpt2sas adapters: - 0x1000:0x0064: LSI SAS21161 -  
0x1000:0x0065: LSI SAS21162 - 0x1000:0x0070: LSI SAS2004 - 0x1000:0x0072: LSI SAS2008 -  
0x1000:0x0074: LSI SAS21081 - 0x1000:0x0076: LSI SAS21082 - 0x1000:0x0077: LSI SAS21083 -  
0x1000:0x007E: LSI SSS6200

こちらから、x8664 RPM  
[https://cbs.centos.org/kojifiles/packages/kmod-mpt3sas/4.18.0372.9.1/2.el8/x8664/kmod-  
mpt3sas-4.18.0372.9.1-2.el8.x8664.rpm](https://cbs.centos.org/kojifiles/packages/kmod-mpt3sas/4.18.0372.9.1/2.el8/x8664/kmod-mpt3sas-4.18.0372.9.1-2.el8.x8664.rpm) をダウンロード。  
有志の方、ありがとうございます。

Emergencyモードで立ち上がっており、ネットワークが認識されていない状態なので、PCでダウンロード後にUS  
ページ 1 / 2

# Linux

Bメモリーに保存。

USBメモリーを実筐体に挿す。/dev/sde1 で認識された。

```
# mount /dev/sde1 /mnt
# cp /mnt/kmod-mpt3sas-4.18.0372.9.1-2.el8.x8664.rpm /tmp
# umount /mnt

# dnf install /tmp/kmod-mpt3sas-4.18.0372.9.1-2.el8.x8664.rpm
# rm /tmp/kmod-mpt3sas-4.18.0372.9.1-2.el8.x8664.rpm
```

ダメ元で入れた、kmod-mpt3sas-39.100.00.00-1.el86.elrepo.x8664がRemoveされ、kmod-mpt3sas-4.18.0372.9.1-2.el8.x8664がインストールされる

後は、OS再起動して、無事 SAS2008を再認識させる事が出来た。

添付ファイル::

一意的なソリューション ID: #1021

製作者: n/a

最終更新: 2026-05-05 14:49